



EROS
ALTO FALANTES

MOVILSON
S.R.L.



ETD 7169

Codigo: 8659

Especificaciones Técnicas: • Potencia PMPO: 200w • Potencia RMS: 100w • Impedancia: 8 ohms • Respuesta de frecuencia: 1000 Hz a 18000 Hz • Acoplamiento de bocina: cuatro agujeros para tornillos • Diafragma: Titanio



ETD 72300 TRIO

Codigo: 9243

POTENCIA RMS: 150 W PODER MUSICAL: 300W IMPEDANCIA NOMINAL: 8 ohms RESPUESTA DE FRECUENCIA: 1.500 a 20.000Hz



E405 TRIO EVO AMARELO

Codigo: 2186

Especificaciones técnicas de 8 ohmios : • Eros E-405 Trio EVO Amarillo • Potencia pasiva máxima (RMS): 200W (a 700 Hz) • Potencia activa máxima (RMS): 132 W (a 700 Hz) • Impedancia : 8 ohms • Respuesta de frecuencia: 390Hz a 9400 Hz • Sensibilidad (1 W / 1 M): 113 dB • Crossover mínimo recomendado: 500 Hz (24 dB / Octava LR) • Conexión de la bocina: atornillada Brida • Cuerno utilizado en las pruebas: Eros EC-7205 • Material del diafragma: Resina fenólica • Material de la forma de la bobina: Kapton • Material del alambre de la



E405 TRIO EVO PRETO

Codigo: 2187

Especificaciones técnicas de 8 ohmios : • Eros E-405 Trio EVO Negro • Potencia pasiva máxima (RMS): 200W (a 700 Hz) • Potencia activa máxima (RMS): 132 W (a 700 Hz) • Impedancia : 8 ohms • Respuesta de frecuencia: 390Hz a 9400 Hz • Sensibilidad (1 W / 1 M): 113 dB • Crossover mínimo recomendado: 500 Hz (24 dB / Octava LR) • Conexión de la bocina: atornillada Brida • Cuerno utilizado en las pruebas: Eros EC-7205 • Material del diafragma: Resina fenólica • Material de la forma de la bobina: Kapton • Material del alambre de la



bobina: Cobre redondo • Material de ferrita: Bario •
Material de la cubierta: Aluminio • Tipo de conector:
Presi&ocute;n para cable desnudo • Di´metro de la
bobina: 100 mm • Di´metro de la garganta: 50 mm - 2
pulgadas • Medidas aproximadas (DxD): 19x8cm

bobina: Cobre redondo • Material de ferrita: Bario •
Material de la cubierta: Aluminio • Tipo de conector:
Presi&ocute;n para cable desnudo • Di´metro de la
bobina: 100 mm • Di´metro de la garganta: 50 mm - 2
pulgadas • Medidas aproximadas (DxD): 19x8cm



EFD 300

Codigo: 8658

Especificaciones técnicas: • Eros EFD 300 •
Potencia RMS: 150w • Potencia PMPO: 300w •
Impedancia : 8 ohms • Respuesta de frecuencia: 400Hz a 11000Hz • Sensibilidad (1 W / 1 M): 107 dB • Crossover mínimo recomendado: 900 Hz (12 dB / Octava LR) •
Cuerno utilizado en las pruebas: Eros EC-7205 • Material del diafragma: Resina fenólica • Material de la forma de la bobina: Kapton® • Diámetro de la bobina: 52 mm • Diámetro de la garganta: 25 mm



ETD 44 PLUS

Codigo: 9098

Respuesta de frecuencia: 1000 Hz - 20000Hz Potencia RMS: 60w
Potencia Máxima: 120w Impedancia: 8 Ohms Boca 1 Pulgada



ETD 44 S

Codigo: 9100

Respuesta de frecuencia: 1500 Hz - 22000Hz Potencia RMS: 50w
Potencia Máxima: 100w Impedancia: 8 Ohms Boca 1 Pulgada



E510 PRO

Codigo: 8650

Especificaciones técnicas: • Eros E-510 Pro •
Tamaño: 10 Pulgadas • Potencia RMS: 500W •
Potencia PMPO: 1000 W • Impedancia: 8 ohms •
Respuesta de frecuencia: 60Hz a 6500Hz • Sensibilidad: 97,26 (a 1 w, 1 m - aire libre) • Bobina simple • Carcasa de aluminio • Resistencia: 5,2 ohmios / Vdc • Área del cono: 0.032 m² • Frecuencia de resonancia: 72.4 Hz • Volumen equivalente: 33.3 L • Q mecánica: 8.817 (Qms) • Q eléctrico: 0.380 (Qts) • Q total: 0.364 (Qts) • Producto BL: 11.464 TM • NO (Referencia de



eficiencia):3.216 % • Cumplimiento (Cms) 229,133 uM / N
• Excursión del cono sin distorsión (X Max): +/-
5.5mm • Densidad de flujo en GAP: 14.300 Gauss •
Diámetro aproximado del imán: 20 cm • Altura
aproximada del imán: 4 cm • Dimensiones
aproximadas (DxD): 26x13cm



E520 HQ

Codigo: 8651

Especificaciones técnicas: • Mid Bass Eros E-520 HQ • Tamaño: 10 pulgadas • Potencia RMS: 520w • Potencia PMPO: 1040w • Impedancia nominal: 8 ohms • Respuesta de frecuencia: 120Hz a 6000 Hz • Sensibilidad: 97,66 (a 1 w, 1 m - aire libre) • Bobina simple • Carcasa de aluminio • Resistencia : 5,1 ohmios / V CC • Área del cono: 0,033 metros cuadrados • Frecuencia de resonancia: 85,6 Hz • Volumen equivalente: 17,316 L • Q mecánico: 7.763 (Qms) • Q eléctrico: 0.298 (Qts) • Q total: 0.287 (Qts) • Producto BL: 16.901 TM • NO (Referencia de eficiencia): 3.526% • Sin distorsión • Material de la bobina: 10x20 mm • Forma de la bobina: rectangular • Material de la bobina: aluminio • Separación del imán: 4 cm •



E310LC

Codigo: 9104

Especificaciones Técnicas: • 10 Pulgadas • 300W RMS • Potencia Musical: 600W • Impedancia: 8 Ohms • Respuesta de Frecuencia: 60 a 4,500Hz • RE: 3.4 Ohms/Vdc • Área del Cono: 0.04 m² • Frecuencia de Resonancia: 92.26Hz • Volumen Equivalente: 15.13 L • Qms: 6.56 • Qs: 0.539 • Qts: 0.498 • Producto BL: 11,72 TM • NO (referencia de eficiencia): 2,13 % • CMS: 80,83 uM/N • MMS: 36,82 g • MMD: 32,84 g • Xmax: ± 4 mm • Densidad de flujo GAP: 11 400 Gauss • Material de ferrita: bario • Forma de la bobina: fibra de



E1110 TRIO EVO 8

Codigo: 2184



E912-H 12" 6 OHMS

Codigo: 8824

Especificaciones - Respuesta de frecuencia - Aire libre (@ - 10 dB): 80 ~ 2800 Hz - Sensibilidad (a 1 W / 1 m) - Aire libre: 94,86 dB / SPL - Potencia máxima (RMS): 900 vatios - Potencia musical: 1800 vatios - Impedancia nominal: 6 ohmios - Impedancia máxima (a 360 Hz): 5,5 ohmios - Resistencia al fuego: 4,3 ohmios / Vcc - Le (a 1 K Hz): 0,666 mH - Área del cono: 0.053 m² - Frecuencia de resonancia: 64.8 Hz - Volumen equivalente: 28.216 L - Q (Qms) mecánico: 9.276 - Q (Qes) eléctrico: 0.401 - Q (Qts) total: 0.385



vidrio • Material del cable de la bobina: cobre • Carcasa de acero



E-206XH

Codigo: 8643

Especificaciones técnicas: • E-206 XH •
 Tamaño: 6 pulgadas • Potencia RMS: 200 W •
 Potencia PMPO: 400 W • Impedancia: 8 ohms •
 Respuesta de frecuencia: 100 a 5000 Hz • Sensibilidad: 91,5
 (a 1 w, 1 m - Aire libre) • Bobina simple • Carcasa de
 aluminio • Resistencia: 5,3 ohmios / Vcc • Área del
 cono: 0,014 m² • Frecuencia de resonancia: 141,564 Hz •
 Volumen equivalente: 2,529 L • Q mecánico: 7,301
 (Qms) • Q eléctrico: 0,768 (Qts) • Q total: 0.695
 (Qts) • Producto BL: 9.499 TM • NO (Referencia de
 eficiencia): 0.9% • Cumplimiento (Cms) 84,388 uM / n •
 Excursión: +/- 4 mm •
 Diámetro: •
 Altura aproximada: •



E6 MB (Par)

Codigo: 8652

Especificaciones técnicas: • Mid Bass •
 Tamaño: 6 pulgadas • Potencia RMS: 200W •
 Potencia PMPO: 400W • Impedancia: 4 ohms •
 Respuesta de frecuencia: 140 ~ 9,300Hz • Sensibilidad:
 93.08dB (@ 1w, 1m - Aire libre) • Bobina simple •
 Carcasa de acero • Resistencia: 3.1 o 5.3 Ohms / Vcc •
 Área del cono: 0.014 M² • Frecuencia de resonancia:
 213,431 Hz • Volumen equivalente: 1,546 L • Q
 mecánico: 10,272 (Qms) • Q eléctrico: 1,184
 (Qts) • Q Total: 1.062 (Qts) • Producto BL: 5.927 TM
 • NO (Benchmark de eficiencia): 1.22% • Cumplimiento
 (Cms) 55.5 no sin
 distorsión Densidad en
 GAP: 10,9C lado del
 imán: cm •´n: 2.7
 cm • D: cm



E-208XHC

Codigo: 8644

Especificaciones técnicas: • E-208 XHC •
 Tamaño: 8 pulgadas • Potencia RMS: 200W •
 Potencia PMPO: 400 W • Impedancia: 8 ohms •
 Respuesta de frecuencia: 60 a 6500 Hz • Sensibilidad: 91,2 (a
 1 w, 1 m - aire libre) • Bobina simple • Carcasa de
 aluminio • Resistencia: 5,3 ohmios / V CC • Área
 del cono: 0,023 M² • Frecuencia de resonancia: 101,669 Hz
 • Volumen equivalente: 8,516 L • Q mecánico:
 8,383 (Qms) • Q eléctrico: 1,027 (Qts) • Q Total:
 0.915 (Qts) • Producto BL: 8.443 TM • NO (Eficiencia

E408 PRO

Codigo: 8648

Especificaciones técnicas: • E-408 PRO •
 Tamaño: 8 pulgadas • Potencia RMS: 400 W •
 Potencia PMPO: 800 W • Impedancia: 8 ohms •
 Respuesta de frecuencia: 70 a 7.000 Hz • Sensibilidad: 93,71
 (a 1 w, 1 m - aire libre) • Bobina simple • Carcasa de
 aluminio • Resistencia: 5,2 ohmios / Vdc • Cono
 Área: 0.021 m² • Frecuencia de resonancia: 82 Hz
 • Volumen equivalente: 11.35 L • Q mecánico:
 6.867 (Qms) • Q eléctrico: 0.426 (Qts) • Q total:
 0.401 (Qts) • Producto BL: 11.429 TM • NO (Referencia



comparativa): 0.8% • Cumplimiento (Cms) 113.373 uM / n
• Excursión del cono sin distorsión (X Max): +/-
4 mm • Densidad de flujo en GAP: 10,250 Gauss •
Diámetro aproximado del imán: 13.5 cm •
Altura aproximada del imán: 3 cm • Dimensiones
aproximadas (DxD): 20.5x10 cm

de eficiencia): 1.425% • Cumplimiento (Cms) 181.285 uM / n
• Excursión del cono sin distorsión (X Max): +/-
5,5 mm • Densidad de flujo en GAP: 12,250 Gauss •
Diámetro aproximado del imán: 17 cm • Altura
aproximada del imán: 4 cm • Dimensiones
aproximadas (DxD): 21x10,5 cm



E420HQ

Codigo: 8649

Especificaciones técnicas: • Eros Mid Bass E-420 HQ
• Tamaño: 8 pulgadas • Potencia RMS: 420 W
• Potencia PMPO: 840 W • Impedancia: 8 ohms •
Respuesta de frecuencia: 130 ~ 5500 Hz • Sensibilidad: 94,28
dB (a 1 w, 1 m - aire libre) • Bobina simple • Carcasa de
aluminio • Resistencia : 5,1 ohmios / V CC • Área
del cono: 0,021 metros cuadrados • Frecuencia de resonancia:
98,6 Hz • Volumen equivalente: 6,460 L • Q
mecánica: 8,607 (Qms) • Q eléctrico: 0.370
(Qts) • Q total: 0.354 (Qts) • Producto BL: 14.691 TM
• NO (Benchmark de eficiencia): 1.6% • Cumplimiento
(Cms) 103.
distorsión
GAP: 12,45
Diámetro
Fibra de vidrio
Diámetro
del cable de
la bobina :
Diámetro
aproximado
aproximado



ono sin
l de flujo en
•
a de la bobina:
Jll;
terial Longitud
;n del cable de
n • Altura
ones

E8 MB 8 (Par)

Codigo: 2332

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 8
Pulgadas • Potencia PMPO: 400w • Potencia RMS: 200w
• Respuesta de frecuencia: 90Hz a 8100Hz • Bobina
simple • Frecuencia de resonancia (FS) 129.844Hz •
Impedancia: 8 ohms • Profundidad de montaje: 8cm •
Referencia de eficiencia (NO) 2,4% • Sensibilidad: 96dB •
Tipo de diseño Trio Eléctrico Panchatildeo •
Tipo de sonido Graves medios • Peso aproximado del
producto: 4,75kg • BI 6.971TM Mms • 10.535g • Qms
8.738 • Qts 0.847 • Vas 10.713L • Xmax 3.25mm



E908 TRIO EVO 8

Codigo: 2185



REPARO E405 TRIO

Codigo: 8680

Eros E-405 Trio Driver Repair 200W RMS 8 Ohm Fenólico
Especificaciones técnicas: • Reparación con
diafragma fenólico • Potencia RMS: 200W •
Impedancia: 8 Ohms • Respuesta de frecuencia: 390 a 9.400
Hz • Sensibilidad: 113 dB • Pieza de repuesto
Dispositivos dañados

• Altura de la bobina: 10mm • Diámetro nominal de la bobina: 40mm • Material de la bobina Aluminio • Sección de la bobina Redondo Diámetro • Diámetro; • Espesor nominal de casa Hoja de acero



REPARO EFD 300

Código: 8681

Especificaciones de reparación Eros Phenolic Driver EFD-300 150w RMS 8 OHMs Original: Producto original de Eros - Modelo: Fenólico EFD 300 150w RMS - Reparación del controlador Eros 300 con bobina quemada o dañada - Reemplazo de cable - Ajuste perfecto



REPARO ETD 7169-7200-722

Código: 8682

Especificaciones de reparación del controlador de titanio Eros ETD-7130N 100w RMS 8 OHM: producto original de Eros - Modelo: Titanio ETD 7130 N 100w RMS - Reparación del controlador Eros 7130N con bobina quemada o dañada - Reemplazo de cable - Ajuste perfecto



REPARO ETD 44 PLUS

Código: 9096

REPARO ETD 44 S

Código: 9102



REPARO ETD 72300

Codigo: 9244

Reparaci&ocute;n de controlador de titanio Especificaciones:
Modelo: Titanio Eros ETD 7130 N / ETD 72300 TRIO
Reparaci&ocute;n de driver Eros ETD 7130 N / ETD 72300 TRIO
con bobina quemada o dañada - Fácil reemplazo -
Ajuste perfecto

REPARO E405 TRIO EVO

Codigo: 2190

Eros E-405 Trio Evo Driver Repair 200W RMS 8 Ohm
Fen&ocute;lico Especificaciones técnicas: •
Reparaci&ocute;n con diafragma fen&ocute;lico • Potencia
RMS: 200W • Impedancia: 8 Ohms • Respuesta de
frecuencia: 390 a 9.400 Hz • Sensibilidad: 113 dB • Pieza
de repuesto Dispositivos dañados



REPARO TWEETER EFT 1000

Codigo: 8683

REPARO TWEETER ETA 44 TRIO

Codigo: 2191



REPARO HAMMER 7.2K 2 OHMS

Codigo: 8663

El kit de reparaci&ocute;n permite reparar el altavoz, evitando así la necesidad de adquirir un nuevo altavoz. Eros Hammer 7.2K 4 OHMs Kit de reparaci&ocute;n de altavoces
Contenido: - 1 Cono con bobina; - 1 juego de recorte; - 1 remate central; - 1 pegamento;



REPARO HAMMER 7.2K 4 OHMS

Codigo: 8664

El kit de reparaci&ocute;n permite reparar el altavoz, evitando así la necesidad de adquirir un nuevo altavoz. Eros Hammer 7.2K 4 OHMs Kit de reparaci&ocute;n de altavoces
Contenido: - 1 Cono con bobina - 1 juego de recorte - 1 remate central - 1 pegamento



REPARO HAMMER 7.2K 15"

Codigo: 8667

Eros Repair Kit E15 Hammer 7.2k 15" 3600w 4 Ohms
Original: Ajuste perfecto! Contiene: - 1 cono con bobina - 1 juego de recorte - 1 remate central - 1 pegamento



REPARO TARGET BASS 3.3K 15"

Codigo: 8670

El kit de reparaci&ocute;n ahora está completo para que pueda restaurar su equipo, manteniendo las características originales del altavoz. Características: - Kit de reparaci&ocute;n de altavoces de graves Eros Target 3.3K 1650w rms 15" - Impedancia: 4 ohms Incluye: - Cono - Tapacubos - Pegamento de reparaci&ocute;n - Kit de goma



REPARO STRIKE BASS 4.5K 18"

Codigo: 8672



REPARO TARGET BASS 3.3K 18"

Codigo: 8673

El Kit de reparaci&ocute;nestá completo para que pueda realizar una restauraci&ocute;n completa de su equipo, que incluye un cono, buje central, pegamento de reparaci&ocute;n y kit de goma. No cambia ninguna característica original del altavoz. Especificaciones técnicas - Modelo E-18 Target Bass 3.3k - Tamño: 18 pulgadas - Impedancia: 4 ohms - Respuesta de frecuencia: 30Hz a 1000 Hz - Sensibilidad (@ 1 W, 1 m): FREE-AIR 95.78 dB / SPL - Potencia RMS: 1650w - Potencia PMPO: 3300w



REPARO E420 HQ

Codigo: 8677



REPARO E520 HQ

Codigo: 8679

Kit de reparaci&ocute;n de altavoz Eros E-520 HQ de 8 ohmios original ?Su altavoz Eros E-520 HQ de 10 pulgadas está dañado y necesita reparaci&ocute;n? Adquiera este kit de reparaci&ocute;n Eros adecuado para altavoces de 520 W con funcionamiento a 8 ohmios. Producto compatible con: • Eros E-520 HQ de 10 pulgadas y 8 ohmios Incluye: • 01 Reparaci&ocute;n de cono, centrado y bobina • 01 Tapa central • 01 Juego de adornos y pegamento



REPARO E208 XHC

Codigo: 8674

Especificaciones técnicas del altavoz: Diámetro nominal: 8 pulgadas Potencia máxima (RMS): 200 W Potencia musical (PMPO): 400 W Impedancia nominal: 8 ohmios Material del cable de la bobina: Cobre Contenido del kit: 1 cono + centrado + Bobina 1 Embellecedor EVA 1 Tapón negro 1 Pegamento específico para altavoces



REPARO E6 MB

Codigo: 8825

6" - 200W RMS - 4 OHMS



REPARO E8 MB

Codigo: 8826

8" - 200W RMS - 4 OHMS

REPARO E912 H

Codigo: 8827

12" - 900W RMS - 6 OHMS



REPARO PANZER 5.0 18"

Codigo: 9101



REPARO 450 LC BLACK

Codigo: 8660

Con este kit de reparaciôn negro Woofer E12 450 LC hecho especialmente para su altavoz, tendrâ su sonido definido y encendido nuevamente, para que pueda escuchar su lista de reproducciôn con un sonido limpio y de calidad. !Disfrutar! Compatible con: • Woofer E12 450 LC Negro 12 pulgadas Especificaciones t&eacirc;nicas: • Woofer E12 450 LC Negro Reparaciôn • Diâmetro nominal: 12 pulgadas • Impedancia nominal: 8 ohmios • Potencia RMS: 450W • Sensibilidad (@ 1W, 1m) Aire libre: 94.27 dB • Respuesta de frecuencia: 45 a 2800Hz • Bobina simple • Instalaciôn fâcil Contenido del paquete: • 01 Reparaciôn central • 01 Tapa



REPARO HAMMER 3.0K

Codigo: 8661

El kit de reparaciôn estâ completo para que pueda hacer un restauraciôn completa de su equipo, incluyendo cono, buje central, pegamento de reparaciôn y kit de goma. No cambia ninguna característica original del altavoz. Especificaciones T&eacirc;nicas: • Respuesta de frecuencia: 60 2.500 Hz • Sensibilidad (1W, 1 m): Aire libre: 93,71 Db • Potencia RMS: 1500W • Potencia PMPO: 3000W • Impedancia nominal: 4 ohmios • Resistencia Re: 2,66 o 5,8 ohmios / Vcc • Área del cono: 0,05 m2 • Frecuencia de resonancia: 70,54 Hz • Volumen equivalente:



REPARO HAMMER 5.2K

Codigo: 8662

Eros Speaker Kit de reparaciôn Eros E-12 Hammer Black 5.2K 12 pulgadas 2600W RMS 4 Ohms Compatible con: • Eros Speaker E-12 Hammer Black 5.2K Especificaciones t&eacirc;nicas: • Modelo E-12 Hammer Black 5.2K • Diâmetro nominal: 12 pulgadas • Diâmetro de la bobina: 4 pulgadas • Impedancia nominal: 4 ohmios • Potencia RMS: 2600W • Potencia PMPO: 5200W • Sensibilidad (1w @ 1m): 93,64 dB SPL • Respuesta de frecuencia: 60 @ 2800Hz • Material del cable de la bobina: CCAW • Material de la carcasa: Aluminio • Fâcil



17,4 L • Diámetro nominal: 12 pulgadas •
Diámetro de ferrita Tamaño : 220 x 25 mm •
Diámetro de bobina Bario : 4 pulgadas • Altura de la
bobina: 25 mm • Material de la carcasa: Aluminio

instalación Contenido del paquete: • 1
reparación de altavoz • 1 pegamento de fijación
• 1 juego de goma



REPARO HAMMER 700

Codigo: 8665

El kit de reparaci&ocute;n permite reparar el altavoz, evitando así la necesidad de adquirir un nuevo altavoz.
Especificaciones del kit de reparaci&ocute;n de altavoces Eros E-12 HAMMER 700 12 pulgadas 4Ohms Original -
Reparaci&ocute;n de woofer con bobina quemada o cono dañado - Reemplazo fácil - Acabado central original -
Ajuste perfecto Kit Reparaci&ocute;n Altavoz Eros HAMMER 700 12 pulgadas 4 u 8 OHMs Original Incluye: - 1 Cono con bobina - 1 juego de recorte - 1 remate central - 1 pegamento



REPARO HAMMER 12" 7200 BASS 2

Codigo: 9492



REPARO E550 TRIO

Codigo: 9493

REPARO E908 TRIO EVO 8

Codigo: 2189



REPARO E-12 HAMMER 5.2 2 OHMS

Codigo: 9095

REPARO MB 2.2K

Codigo: 8666

Su altavoz no ha funcionado bien, pero ¿todavía tiene su marco nuevo? No gaste dinero comprando un dispositivo nuevo, porque su mejor opción es usar el Kit de reparación original para hacer que su ALTAVOZ original Eros E-12Mb 2.2K 1100w 4 Ohm 4 Ohms de 12 pulgadas funcione perfectamente. El Kit de reparación ahora está completo para que usted pueda hacer una restauración completa de su equipo, contando con cono, buje central, pegamento de reparación y kit de goma. No cambia ninguna característica original del altavoz. Especificaciones Técnicas: - Tamaño: 12 pulgadas - Impedancia: 4 ohms - Diámetro de la bobina: 10 cm - Material de la fibra de vidrio: 10 mm - Material del cable de la



REPARO SDS 2.7K 15"

Codigo: 8668

El kit de reparación permite reparar el altavoz, evitando así la necesidad de adquirir un nuevo altavoz. Eros SDS 2.7K 1350 RMS 4 OHMs Kit de reparación de altavoces. Producto genuino de Eros. Modelo: bobina simple 4ohms Woofer Eros SDS 2.7k 1350 Rms Reparación de parlantes de 15 pulgadas con bobina quemada o cono dañado. Reemplazo de la bobina. Viene con pegamento Acabado central original Ajuste perfecto. Kit de reparación SDS Eros E-15 original de 2,7 k (4 ohmios) Diámetro: 15 pulgadas Impedancia: 4 ohmios Incluye: - Cono - Pegamento - Protectores

REPARO SDS 3.3K 15"

Codigo: 8669

El kit de reparación permite reparar el altavoz, evitando así la necesidad de adquirir un nuevo altavoz. Eros SDS 3.3kK 1650 RMS 4 OHMs Kit de reparación de altavoces. Modelo: bobina simple 4 OHM Reparación de altavoces Woofer Eros SDS 3.3k 1650 Rms 15 pulgadas con bobina quemada o cono dañado. Reemplazo de la bobina. Acabado central original Ajuste perfecto. Kit de reparación original Eros E-15 SDS 3.3k (4 ohmios) Diámetro: 15 pulgadas Impedancia: 4 ohmios Incluye: - Cono - Pegamento - Protectores



REPARO TARGET BASS 4.5K 15"

Codigo: 8671

Eros Subwoofer Speaker Repair Kit E-15 Target Bass 4.5K 15 pulgadas 2250W RMS 4 Ohms Compatible con:

- Eros Speaker E-15 Target Bass 4.5K

 Especificaciones técnicas:

- Modelo: E-15 Target Bass 4.5K
- Tamaño: 15 pulgadas
- Impedancia nominal: 4 ohms
- Potencia RMS: 2250 W
- Potencia PMPO: 4500 W
- Sensibilidad (a 1 W, 1 m) Aire libre: 9 dB / SPL
- Respuesta de frecuencia: 35 a 1000 Hz
- Material del cable de la bobina: CCAW
- Material de la carcasa: Aluminio
- Bobina simple
- Fácil instalación

 Incluye:

- 01 Reparación de altavoz
- 01 Pegamento de fijación
- 01 Juego de goma
- 01 Acabado central

REPARO E310 LC

Codigo: 8675

el kit es completo para que restaures por completo tu altavoz, que incluye un cono, un juego de embellecedores, un buje central y un pegamento específico para este tipo de procedimientos

Especificaciones técnicas:

- Diámetro nominal: 10 pulgadas
- Potencia máxima (RMS): 300 W
- Potencia musical: 600 W
- Impedancia: 8 ohms
- Sensibilidad (1 w / 1 m): 95,3 dB
- Respuesta de frecuencia: 60 4500 Hz
- Diámetro de la bobina: 3 pulgadas
- Material del alambre de la bobina: Cobre
- Material de la forma de la bobina: Fibra de vidrio

 Incluye:

- 01 Cono
- 01 Juego de caucho
- 01 Tapa central
- 01 Reparación de pegamento



REPARO E1110 TRIO EVO 8

Codigo: 2188

REPARO E408 PRO

Codigo: 8676

Kit de reparación para Eros E-408 Pro 8 pulgadas 400 W RMS 8 ohmios

Especificaciones técnicas del woofer Eros E-408 Pro de 8 pulgadas:

- Reparación del woofer E-408 Pro
- Diámetro nominal: 8 pulgadas
- Impedancia nominal: 8 ohmios
- RMS Potencia: 400W
- Sensibilidad (@ 1W, 1m) Aire libre: 93.71dB
- Respuesta de frecuencia: 70 a 7,000Hz
- Bobina simple

 Instalación fácil Incluye:

- 01 Reparación de cono, centrado y bobina
- 01 Tapa central
- 01 Juego de molduras y pegamento



REPARO E510 PRO

Codigo: 8678

Kit de reparaci&ocute;n para Eros E-510 PRO 10 pulgadas 500 W RMS 8 ohmios Especificaciones técnicas del woofer Eros E-510 PRO de 10 pulgadas : • Reparaci&ocute;n del woofer E-510 PRO • Tamaño: 10 pulgadas • Impedancia: 8 ohms • Potencia RMS : 500W • Sensibilidad (@ 1W, 1m) Aire libre: 97.26 dB • Respuesta de frecuencia: 60 a 6500Hz • Material de la carcasa: Acero • Bobina simple • Instalaci&ocute;n fácil Incluye: • 01 Reparaci&ocute;n de cono, centrado y bobina • 01 Tapa central • 01 Juego de embellecedores • 01 Pegamento Adhesivo



REPARO HAMMER 700

Codigo: 9534

El kit de reparaci&ocute;n permite reparar el altavoz, evitando así la necesidad de adquirir un nuevo altavoz. Especificaciones del kit de reparaci&ocute;n de altavoces Eros E-12 HAMMER 700 12 pulgadas 8Ohms Original - Reparaci&ocute;n de woofer con bobina quemada o cono dañado - Reemplazo fácil - Acabado central original - Ajuste perfecto Kit Reparaci&ocute;n Altavoz Eros HAMMER 700 12 pulgadas 8 OHMs Original Incluye: - 1 Cono con bobina - 1 juego de recorte - 1 remate central - 1 pegamento



NEW VORAX

Codigo: 9103

Especificaciones técnicas: • Eros E-10 New Vorax • Tamaño: 10 pulgadas • Potencia RMS: 250 + 250 Watts RMS • Potencia PMPO: 500 + 500 W • Impedancia: 4 + 4 Ohms • Frecuencia de resonancia: 35,818 Hz • Sensibilidad: Aire libre: 85,508 85 / spl (@ 1 w, 1 m) • Bobina doble • Carcasa de aluminio • Material del alambre de la bobina : cobre • VAS: 33.679 l • Qms: 8.321 • Qes:0.532 • Qts: 0.501 • X max: ± 12 mm • Diámetro de la bobina: 2" • Altura de la bobina: 29 mm • Altura de la separaci&ocute;n: 10 mm



NEW VORAX

Codigo: 8635

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 12 Pulgadas • Potencia RMS: 350 w • Potencia Pmpo: 700 w • Respuesta de frecuencia: 20Hz a 1700hz • Sensibilidad (1 w, 1 m) - aire libre 86.909 db / spl • Impedancia: 4 ohms • Resistencia, re 2.6 ohms / vcc • Área del cono: 0.049m2 • Frecuencia de resonancia: 34.404 hz • Volumen equivalente 53.763 l • Mecánica Q 8.567 (qms) • Q eléctrica 0.687 (qes) • Q total 0.636 (qts) • Producto bl 10.561 tm • No (referencia de eficiencia) 0.300% • Cumplimiento (cms) 157.047 um / n •



Masa total (mms) 136.265 g • Masa del diafragma (mmd) 130.010 g • Excursi&ocute;n de cono sin distorsi&ocute;n (x máx.) 13 mm • Densidad de flujo de espacio 10,960 gauss • Diámetro de ferrita: 2x 134 x 16 mm • Material de ferrita: Bario • Diámetro de la bobina: 2 pulgadas • Fibra de vidrio en forma de bobina • Altura de la bobina: 26 mm • Material del alambre de la bobina: Cobre • Secci&ocute;n del alambre de la bobina redonda • Material de la carcasa: aluminio



NEW VORAX

Codigo: 8654

Especificaciones técnicas: • Eros E-8 New Vorax • Tamaño: 8 pulgadas • Potencia RMS: 250 + 250W • Potencia PMPO: 500 + 500W • Impedancia: 2 + 2 Ohms • Frecuencia de resonancia: 37,052 Hz • Respuesta de Frecuencia: 25Hz a 1000Hz • Sensibilidad: Aire libre: 85,07 / spl (@ 1 w, 1 m) • Bobina doble • Carcasa de aluminio • Material del alambre de la bobina : cobre • VAS: 17,833 L • Qms: 8.321 • Qes:0.435 • Qts: 0.413 • X max: ± 12 mm • Diámetro de la bobina: 2" • Altura de la bobina: 29 mm • Altura de la separación: 10 mm



TWEETER EFT 1000

Codigo: 8684

Especificaciones técnicas: • Potencia RMS: 100W • Potencia PMPO: 200W • Impedancia: 8 Ohms • Sensibilidad (283V @ 1m) Promedio entre 3,5? 20,000Hz: 108 dB SPL • Respuesta de frecuencia (@ -6 dB): 3,500 a 20,000Hz • Frecuencia de corte máxima recomendada: 5KHz 12dB / Octava • RE: 6.2 Ohms • Densidad de flujo en el GAP: 1.70 T • Dispersión de sonido (HxV) : 40 ° x 40 ° • Diámetro de la bobina: 46 mm • Material del cable de la bobina: CCAW • Diafragma: Fenólico • Condensador: 22mF250v



ETA 44 TRIO ALUMINIO AMARELO

Codigo: 2192

El tweeter Eros ETA 44 Trio Super es el rey de los agudos cristalinos, con una tapa de aluminio impresionante. Con alta sensibilidad y 120 vatios de potencia RMS, este supertweeter es capaz de reproducir las frecuencias más altas con claridad y fidelidad, elevando la calidad del sonido de su sistema de sonido al siguiente nivel. Si está buscando un sonido de alto rendimiento y alta calidad, el tweeter Eros ETA 44 Trio Super es la opción ideal para usted. Es ideal para sistemas de sonido trío y complementa la línea de productos E550 Trio y E405. Se trata de un lanzamiento de Eros Speakers que promete



ETA 44 TRIO ALUMINIO BRANCO

Codigo: 2193

El tweeter Eros ETA 44 Trio Super es el rey de los agudos cristalinos, con una tapa de aluminio impresionante. Con alta sensibilidad y 120 vatios de potencia RMS, este supertweeter es capaz de reproducir las frecuencias más altas con claridad y fidelidad, elevando la calidad del sonido de su sistema de sonido al siguiente nivel. Si está buscando un sonido de alto rendimiento y alta calidad, el tweeter Eros ETA 44 Trio Super es la opción ideal para usted. Es ideal para sistemas de sonido trío y complementa la línea de productos E550 Trio y E405. Se trata de un lanzamiento de Eros Speakers que promete



sorprender a los amantes de la marca con unos agudos de calidad excepcional. Especificaciones técnicas • Potencia nominal (RMS): 150W (8kHz/pasivo) • Impedancia nominal: 8 ohmios • Sensibilidad (1W/1M): 111 dB SPL • Respuesta de frecuencia @-10dB SPL: 3.500 a 20.000Hz • Crossover recomendado: 8 kHz -12 dB/octavo (pasivo) • Diámetro de la bobina: 46mm • Re (resistencia de la bobina): 6,2 ohmios • Densidad de flujo (GAUSS): 14.600 • Material del alambre de bobina: CCAW (sección circular) • Material del imán: ferrita de bario • Material de la cubierta: Aluminio • Diámetro X Imán Altura: 102x14mm • Material del diafragma: fenólico • Peso neto de la unidad: 1.710G

sorprender a los amantes de la marca con unos agudos de calidad excepcional. Especificaciones técnicas • Potencia nominal (RMS): 150W (8kHz/pasivo) • Impedancia nominal: 8 ohmios • Sensibilidad (1W/1M): 111 dB SPL • Respuesta de frecuencia @-10dB SPL: 3.500 a 20.000Hz • Crossover recomendado: 8 kHz -12 dB/octavo (pasivo) • Diámetro de la bobina: 46mm • Re (resistencia de la bobina): 6,2 ohmios • Densidad de flujo (GAUSS): 14.600 • Material del alambre de bobina: CCAW (sección circular) • Material del imán: ferrita de bario • Material de la cubierta: Aluminio • Diámetro X Imán Altura: 102x14mm • Material del diafragma: fenólico • Peso neto de la unidad: 1.710G



ETA 44 TRIO ALUMINIO PRETO

Codigo: 2194

El tweeter Eros ETA 44 Trio Super es el rey de los agudos cristalinos, con una tapa de aluminio impresionante. Con alta sensibilidad y 120 vatios de potencia RMS, este supertweeter es capaz de reproducir las frecuencias más altas con claridad y fidelidad, elevando la calidad del sonido de su sistema de sonido al siguiente nivel. Si está buscando un sonido de alto rendimiento y alta calidad, el tweeter Eros ETA 44 Trio Super es la opción ideal para usted. Es ideal para sistemas de sonido trío y complementa la línea de productos E550 Trio y E405. Se trata de un lanzamiento de Eros Speakers que promete sorprender a los amantes de la marca con unos agudos de calidad excepcional.

; Potencia nominal: 80W
 ; Respuesta de frecuencia: 60 a 2800 Hz
 ; Crossover nominal: 6,2 ohmios
 ; Material del cono: Aluminio
 ; Cubierta: 102x14mm
 ; Peso neto de la unidad: 1.7



HAMMER 5.2K

Codigo: 8630

Especificaciones Técnicas :
 • Tamaño: 12 pulgadas
 • Potencia RMS: 2600W
 • Impedancia: 4 ohms
 • Bobina simple
 • Respuesta de frecuencia: 60 a 2800 Hz
 • Sensibilidad (@ 1W, 1m de aire libre): 93.64dB
 • Resistencia: 2.3 Ohms / Vdc
 • Área del cono: 0.049 m²
 • Frecuencia de resonancia: 70.04Hz
 • Volumen equivalente: 14.05 litros
 • Qms: 8.875
 • Qes: 0.321
 • Qts: 0.310
 • Producto BL: 19.023 TM
 • Referencia de eficiencia: 1.453%
 • CMS: 41,055uM / N
 • MMS: 125.788g
 • MMD: 119.534g
 • XMAX: 11,75 mm



HAMMER 3.0K

Codigo: 8629

Especificaciones Técnicas :
 • Tamaño: 12 pulgadas
 • Potencia RMS: 1500W
 • Potencia Pmpo: 3000W
 • Sensibilidad (SPL): 93,70 dB
 • Impedancia nominal: 4 ohmios
 • Forma de la bobina: FIBRA DE VIDRIO
 • Material de la carcasa: Aluminio
 • Respuesta de Frecuencia : 60Hz a 2500hz
 • Diámetro nominal: 12 pulgadas
 • Diámetro de ferrita: 220 X 25 mm
 • Material de ferrita: bario
 • Diámetro de la bobina: 4 pulgadas
 • Forma de la bobina: Fibra de vidrio
 • Altura de la bobina: 27 mm
 • Altura del hueco: 17 mm
 • Área del cono: 0.049 m²
 • Frecuencia de resonancia: 70,54 Hz



HAMMER 7.2K 2 OHMS

Codigo: 8631

Especificaciones Técnicas :
 • Tamaño: 12 Pulgadas
 • Potencia RMS: 3600 w
 • Potencia Pmpo 7200 w
 • Respuesta de frecuencia: 50Hz a 3600 hz
 • Sensibilidad (@ 1w, 1m) - aire libre: 92db
 • Impedancia nominal: 2 ohms
 • Resistencia, re1,6 o 2,2: ohmios / vcc
 • Área del cono: 0,049 m²
 • Frecuencia de resonancia: 76 hz
 • Volumen equivalente: 10,378l
 • Q mecánica: 11,626 (qms)
 • Q eléctrica: 0,464 (qes)
 • Total (qes): 0,446 (qts)
 • Producto bl: 15.410 tm
 • No (referencia de eficiencia): 0.047%
 • Cumplimiento (cms):



Densidad de flujo en el GAP: 11,700 Gauss • Diámetro de ferrita: 2x220x25mm • Material de ferrita: Bario • Diámetro de la bobina: 4 pulgadas • Forma de la bobina en Kapton • Altura de la bobina: 30 mm • Altura de la ESPACIO: 13 mm • Cable en espiral CCAW • Sección del cable en espiral: Redondo • Carcasa de aluminio

30.439um / n • Masa total (mms): 144.071 g • Masa del diafragma (mmd): 137.835 g • Excursión del cono sin distorsión (x máx.): 10.75 mm • Densidad de flujo de espacio : 11.800 gauss (4 ohmios) • Diámetro nominal : 12 pulgadas • Diámetro de ferrita: 2 x 220 x 25 mm • Material de ferrita: bario • Diámetro de la bobina: 4 pulgadas • Forma de la bobina: Fibra de vidrio • Altura de la bobina: 29 mm • Altura del espacio : 15 mm Material del cable de la bobina: ccaw • Longitud del cable de la bobina de sección: redonda: • Material de la carcasa: Aluminio



HAMMER 7.2K 4 OHMS

Codigo: 8632

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 12 Pulgadas • Potencia RMS: 3600 w • Potencia Pmpo 7200 w • Respuesta de frecuencia: 50Hz a 3600 hz • Sensibilidad (@ 1w, 1m) - aire libre: 92db • Impedancia nominal: 4 ohms • Resistencia, re1,6 o 2,2: ohmios / vcc • Reactancia del cono: 0,049 m2 • Frecuencia de resonancia: 76 hz • Volumen equivalente: 10,378l • Q mecánica: 11,626 (qms) • Q eléctrica: 0,464 (qes) Total • Q0.446 (qts) • Producto bl: 15.410 tm • No (referencia de eficiencia): 0.047% • Cumplimiento (cms): 30.439um / n • Masa total (mms): 144.071 g • Masa del diafragma (distorsión) • Densidad de bobina: 2 x 2 • Diámetro de ferrita: 220x25 mm • Material de ferrita: bario • Diámetro de la bobina: 4 pulgadas • Forma de la bobina: Fibra de vidrio • Altura de la bobina: 25 mm • Altura del espacio: 10 mm • Material del cable de la bobina: Aluminio • Sección del cable de la bobina: redonda



MB2.2

Codigo: 8634

Especificaciones técnicas: • E- 12MB 2,2 K • Tamaño: 12 pulgadas • Potencia RMS: 1100 W • Potencia Pmpo : 2200 W • Impedancia nominal: 4ohmios • Respuesta de frecuencia: 45 a 3000 Hz • Sensibilidad: 93,99 dB / SPL • Bobina simple • Carcasa de aluminio • Diámetro de ferrita: 220x25 mm • Material de ferrita: bario • Diámetro de la bobina: 4 pulgadas • Forma de la bobina: Fibra de vidrio • Altura de la bobina: 25 mm • Altura del espacio: 10 mm • Material del cable de la bobina: Aluminio • Sección del cable de la bobina: redonda



HAMMER 700

Codigo: 8633

Especificaciones técnicas: • Woofer Eros E-12 Martillo 700 • Tamaño: 12 pulgadas • Potencia RMS: 700 W • Potencia Pmpo: 1400 W • Impedancia: 4 ohmios • Respuesta de frecuencia: 47Hz a 2800Hz • Sensibilidad: 93,39 dB • Bobina simple • Carcasa de acero • Resistencia: 2,7 o 5,4 ohmios • Reactancia mecánica : 0,053 m2 • Frecuencia de resonancia 81 Hz • Volumen equivalente: 26,64 L • Q mecánica: 10,76 (Qms) • Q eléctrica: 1.037 (Qts) • Q total: 0.946 (Qts) • Producto BL: 8.742 TM • NO (Benchmark de eficiencia): 1.316% • Cumplimiento (Cms) 66.8 uM / N • Excursión: 6,55 mm • Diámetro de bobina: 16,9 cm • Altura: 16,9 cm • Dimensiones aproximadas



HAMER 700 8 OHMS

Codigo: 8823

Especificaciones técnicas: • Woofer Eros E-12 Martillo 700 • Tamaño: 12 pulgadas • Potencia RMS: 700 W • Potencia Pmpo: 1400 W • Impedancia: 4 ohmios • Respuesta de frecuencia: 47Hz a 2800Hz • Sensibilidad: 93,39 dB • Bobina simple • Carcasa de acero • Resistencia: 2,7 o 5,4 ohmios • Reactancia mecánica : 0,053 m2 • Frecuencia de resonancia 81 Hz • Volumen equivalente: 26,64 L • Q mecánica: 10,76 (Qms) • Q eléctrica: 1.037 (Qts) • Q total: 0.946 (Qts) • Producto BL: 8.742 TM • NO (Benchmark de eficiencia): 1.316% • Cumplimiento (Cms) 66.8 uM / N • Excursión: 6,55 mm • Diámetro de bobina: 16,9 cm • Altura: 16,9 cm • Dimensiones aproximadas



Redondo • Resistencia, RE: 2,8 / Vdc • Área del cono: 0,052 m² • Frecuencia de resonancia: 57,36 Hz • Volumen equivalente: 29.61L • Q mecánico: 5.385 (Qms) • Q eléctrico: 0.343 (Qes) • Q total: 0.323 (Qts) • Producto BL: 16.915TM • NO (Eficiencia comparativa): 1.57% • Cumplimiento (CMS): 76,297 uM / N • Masa total (MMS): 100,892g • Masa del diafragma (MMD): 94,019g • Recorrido de cono sin distorsión (X MAX): 7,5 mm • Densidad de flujo de espacio: 9,700 Gauss

1.316% • Cumplimiento (Cms) 66.8 uM / N • Excursión del cono sin distorsión (X Max): +/- 6,55 mm • Densidad de flujo en GAP: 11,240 Gauss • Diámetro de ferrita: Bario • Forma de la bobina: Kapton • Altura de la bobina: 17 mm • Altura de la separación: 7,8 mm • Material del alambre Bobina: CCAW • Sección del alambre de la bobina: Redonda • Diámetro aproximado del imán : 16,9 cm • Altura aproximada del imán: 2 cm • Dimensiones aproximadas (DxD): 30x11,5 cm



HAMMER 5.2K 2 OHMS

Codigo: 8829

Especificaciones técnicas : • Tamaño: 12 pulgadas • Potencia RMS: 2600W • Impedancia: 2ohms • Bobina simple • Respuesta de frecuencia: 60 a 2800 Hz • Sensibilidad (@ 1W, 1m de aire libre): 93.64dB • Resistencia: 2.3 Ohms / Vdc • Área del cono: 0.049 m² • Frecuencia de resonancia: 70.04Hz • Volumen equivalente: 14.05 litros • Qms: 8.875 • Qes: 0.321 • Qts : 0.310 • Producto BL: 19.023 TM • Referencia de eficiencia: 1.453% • CMS: 41,055uM / N • MMS: 125.788g • MMD: 119.534g • XMAX: 11,75 mm • Densidad de flujo en el GAP: 11,700 Gauss • Diámetro de ferrita: 2 • Diámetro de la bobina en la ESPACIO Sección aluminio



TARGET BASS 4.5K

Codigo: 8640

Especificaciones técnicas • Tamaño: 15 Pulgadas • Potencia RMS: 2250w • Potencia PMPO: 4500w • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 95.80dB • Respuesta de frecuencia: 35Hz a 1000Hz • Frecuencia de resonancia: 38.12Hz • Cono Kapton Material: Celulosa • Carcasa: Aluminio



HAMMER 7.2K XBASS 2

Codigo: 9490

Especificaciones técnicas • Potencia máxima: 3600 W RMS • Impedancia nominal: 2 ohms • Respuesta de frecuencia: 48 Hz - 3200 Hz • Sensibilidad (@ 1 W, 1 m) - AIRE LIBRE: 91,44 dB • Frecuencia de resonancia: 82,85 Hz • Diámetro nominal: 12 pulgadas • Diámetro de ferrita: 220 x 25 mm • Diámetro de la bobina: 4 pulgadas • Altura de la bobina: 28 mm • Altura del espacio: 13 mm • Material de la carcasa: Aluminio • Volumen Equivalente: 7.824 L • Q mecánico: 3.507 (Qms) • Q Eléctrico: 0,491 (Qes) • Q total: 0,431 (cuartos) • Producto BL: 16,509 TM • NO (Referencia)



HAMMER 7.2K

Codigo: 8636

Especificaciones técnicas • Tamaño: 15 Pulgadas • Potencia RMS: 3600 w • Potencia Pmpo 7200 w • Impedancia: 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 45Hz a 2800 hz • Sensibilidad: 95,511 (a 1 w, 1 m - aire libre) • Bobina simple • Carcasa de aluminio • Resistencia: 2,2 ohmios / Vdc • Área del cono: 0,084m² • Frecuencia de resonancia: 64,792 Hz • Volumen equivalente: 38,672 L • Q mecánico: 10.447 (Qms) • Q eléctrico: 0.455 (Qts) • Q total: 0.436 (Qts) • Producto BL: 17.539 TM • NO (Referencia de eficiencia):



2.235% • Cumplimiento (Cms) 38.597 uM / N • Sin distorsiões Excursiões del cono (X m´x.): +/- 11,75 mm • Densidad de flujo en GAP: 12,300 Gauss • Material de ferrita: Bario • Di´metro de ferrita: 2x220x25 mm • Forma de la bobina: Fibra de vidrio • Altura de la bobina: 30 mm • Di´metro de la bobina: 4 pulgadas • Material del alambre de la bobina : CCAW • Secciões del cable en espiral: Redondo • Altura de la SEPARACIÓN: 13 mm • Di´metro aproximado del im´n: 23 cm • Altura aproximada del im´n: 10 cm • Dimensiones aproximadas (DxP): 39,4x20,5 cm



SDS 2.7K

Codigo: 8637

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 15 pulgadas • Potencia RMS: 1350w • Potencia PMPO: 2700W • Impedancia: 4 ohms • Bobina simple • Respuesta de frecuencia: 30Hz a 1000 Hz • Sensibilidad (a 1 W, 1 m) Aire libre: 95.06dB • RE: 2, 8 ohmios / Vdc • Área del cono: 0.085 m² • Frecuencia de resonancia: 43.75Hz • Volumen equivalente: 81.97L • Qms: 11.14 • Qes: 0.330 • Qts: 0.320 • BL Producto: 19.43TM • NO (referencia de eficiencia): 2,01% • CMS: 78,91uM / N • MMS: 167,7g • MMD: 153,31g • Xmax: ± 12 mm • Densidad de flujo en la brecha: 9.400 gauss • Material de la bobina: Kapton • Material de la bobina: a de aluminio



TARGET BASS 3.3K

Codigo: 8639

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 15 Pulgadas • Potencia RMS: 1650w • Potencia PMPO: 3300w • Respuesta de frecuencia: 35Hz a 1000 Hz • Frecuencia de resonancia(FS): 38,068 • Impedancia: 4 ohms • Profundidad de montaje: 15,8cm • Sensibilidad: 95,67dB • Peso aproximado del producto: 14.46kg • Mms 176,102g • Qms 9,618 • Qts 0,236 • Vas 101,830L • Xmax 10,62 mm • Altura de la bobina: 29mm • Diámetro nominal de la bobina: 101,6mm • Material de la bobina: Aluminio • Sección de la bobina: redondo



SDS 3.3K

Codigo: 8638

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 15 Pulgadas • Potencia RMS: 1650W • Potencia PMPO: 3300W • Impedancia: 4 Ohms • Bobina Simple • Respuesta de Frecuencia: 39Hz a 1420Hz • Sensibilidad (a 1 W, 1 m) Aire libre: 95,18 dB • RE: 2,7 ohmios / Vcc • Área del cono: 0.085 m² • Frecuencia de resonancia: 50,384 Hz • Volumen equivalente: 66,4L • Qms: 14,122 • Qes: 0.410 • Cantidad: 0.399 • Producto BL: 18.040TM • NO (referencia de eficiencia): 2% • CMS: 63,882 uM / N • MMS: 156,2 g • MMD: 141,817g • Xmax: ± 11,6 mm • Densidad de flujo en GAP: 10,500 Gau • Forma de la bobina: FIE • Material de la bobina: cobre



E315LC

Codigo: 8647

Especificaciones técnicas: • Eros E-315 LC • Tamaño: 15 pulgadas • Potencia RMS: 400 W • Potencia PMPO: 800 W • Impedancia: 4 ohms • Respuesta de frecuencia: 38Hz a 2500Hz • Sensibilidad (a 1 w, 1 m) - aire libre: 94,69 dB / SPL • Bobina simple • Carcasa de acero • Resistencia, RE: 3,1 o 5,9 ohmios / Vcc • Área del cono: 0,08 m² • Frecuencia de resonancia: 41,81 Hz • Volumen equivalente: 149,82 L • Q mecánica: 4,58 (qms) • Q eléctrico: 0,572 (qes) • Q total: 0,508 (qts) • Producto bl: 15,86 Tm



• Diámetro nominal de ferrita: 220mm • Espesor nominal de ferrita: 25mm • Material de la carcasa: Aluminio

NO (Referencia de eficiencia): 1,8% • Cumplimiento (cms): 153,3 uM / N • Masa total (mms): 94,51g • Masa del diafragma (mmd): 80,77g • Excursión del cono no distorsionado (x máx.): ± 6 mm • Densidad de flujo en GAP: 9,440 Gauss • Diámetro de ferrita 169 x 20 mm • Material de ferrita: Bario • Diámetro de la bobina: 3 pulgadas • Forma de la bobina: Fibra de vidrio • Altura de la bobina: 16 mm • Altura de la separación: 8 mm • Material del cable de la bobina: Cobre • Sección del cable de la bobina: Redondo



HAMMER 5.2K 4 OHMS

Codigo: 9533

Especificaciones Técnicas: • Tamaño: 15 pulgadas • Potencia RMS: 2600W • Impedancia: 4 ohms • Bobina simple • Respuesta de frecuencia: 60 a 2800 Hz • Sensibilidad (@ 1W, 1m de aire libre): 93.64dB • Resistencia: 2.3 Ohms / Vdc • Área del cono: 0.049 m² • Frecuencia de resonancia: 70.04Hz • Volumen equivalente: 14.05 litros • Qms: 8.875 • Qes: 0.321 • Qts: 0.310 • Producto BL: 19.023 TM • Referencia de eficiencia: 1.453% • CMS: 41,055uM / N • MMS: 125.788g • MMD: 119.534g • XMAX: 11,75 mm • Densidad de flujo en el GAP: 11,700 Gauss • Diámetro de ferrita: 2 • Material de la bobina en la ESPACIO Sección aluminio



TARGET BASS 3.3K

Codigo: 8642

Especificaciones Técnicas: • Eros E-18 Target Bass 3.3 K • Tamaño: 18 pulgadas • Potencia RMS: 1650 W • Potencia PMPO: 3300 W • Impedancia: 4 ohmios • Respuesta de frecuencia: 30Hz a 1000 Hz • Sensibilidad: 95,78 (a 1 w, 1 m - aire libre) • Bobina simple • Carcasa de aluminio • Resistencia: 3 ohmios / Vdc • Área del cono: 0,120 m² • Frecuencia de resonancia: 35,96 Hz • Volumen equivalente: 178,04 L • Q mecánico: 10.482 (Qms) • Q eléctrico: 0.351 (Qts) • Q total: 0.339 (Qts) • Producto BL: 20.851 TM • NO (Referencia



STRIKE BASS 4.5K

Codigo: 8641

Especificaciones Técnicas: • Strike Bass 4.5K • Tamaño: 18 Pulgadas • Potencia RMS: 2250W • Potencia PMPO: 4500W • Impedancia: 4 Ohms • Respuesta de frecuencia: 30 a 1000Hz • Sensibilidad (@ 1W, 1m) Aire libre: 94 dB / SPL • Bobina simple • Carcasa de aluminio • Frecuencia de resonancia: 33,5 Hz • Volumen equivalente: 175.98 L • Qms: 10.575 • Qts: 0.355 • Xmax: 11 mm • Material de ferrita: Bario • Forma de la bobina: Kapton • Material del cable de la bobina: CCAW



PANZER 5.0K

Codigo: 9097

• Tamaño: 18" • Potencia Máxima: 5000 RMS • Potencia RMS: 2500 • Impedancia: 4 Ohms • Profundidad de montaje (en): 8,50 • Peso del producto (libras): 55,33 • Material de la estructura: Aluminio • Woofer Composición: Celulosa (Paper) • Sensibilidad: 95,22dB • Respuesta de frecuencia: 25 Hz - 1500 Hz • Frecuencia de resonancia (Hz): 37,797 Hz • Rendimiento: pequeñas parámetros: 0.76 oz



de eficiencia): 2.3% • Cumplimiento (Cms) 87.068 uM / N
 • Sin distorsiões Excursiões del cono (X
 m´x.): +/- 11 mm • Densidad de flujo en GAP: 7.000
 Gauss •
 ferrita: 225; ute;metro de
 Altura de la de vidrio •
 pulgadas & le la bobina: 4
 Secciões :CAW •
 ESPACIO: ; Altura de la
 im´ & do del
 cm • ´n: 6
 cm



PANZER 5.0K CROMA

Codigo: 8645

Especificaciones mec´nicas: - Secciões de alambre
 en espiral: Redondo - Altura de GAP: 15 mm - Forma de la bobina:
 Kapton® - Material de ferrita: bario - Tamaño: 21
 pulgadas; - Di´metro de ferrita: 280 X 25 m -
 Di´metro de la bobina: 5.3 pulgadas - Altura de la bobina:
 29 mm - Material del alambre de la bobina: CCAW - Material de la
 carcasa: Aluminio Especificaciones Electro´sticas: -
 Excursiões del cono sin distorsiões (X MAX):
 • 10,75 mm - Masa total (MMS): 317,748 - NO (referencia
 de eficiencia): 2,413% - Q total: 0,317 - Q mec´nico: 5,875
 (Qms) - Frecuencia de resonancia: 27,893 Hz - Resistencia, RE:
 2.8 o 5.6 Ohms / Vdc - Potencia PMPO: 5000 w - Sensibilidad (@ 1
 W, 1 m) - AIRE LIBRE: 95.843 dB / SPL - Respuesta de frecuencia:
 20Hz a 1000Hz - Potencia RMS: 2250 W - Impedancia: 4 ohms -
 ´rea del cono: 0,162 m2 - Volumen equivalente: 385 L - Q
 el´ctrico: 0.335 (Qes) - Producto BL: 21,970 TM -
 Cumplimiento (CMS): 102,463 uM / N - Masa del diafragma (MMD):
 280.049 g - Densidad de flujo en el GAP: 9.400 Gauss

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar